Список деталей Carnivore2

Транзисторы T1 и T2 впаивать не нужно.

 $\mathsf{SMD} - \mathsf{э}\mathsf{л}\mathsf{e}\mathsf{m}\mathsf{e}\mathsf{h}\mathsf{t}\mathsf{h}\mathsf{u}$ поверхностного монтажа.

Примечание: На платах версии 2.0 и 2.1 резистор R49 следует понимать как R46. Также обозначение резистора R47 по ошибке попало на другую сторону платы.

Элемент	Тип, Номинал, Типоразмер	Количество	
Микросхемы			
U1	EP2C5Q208C8 Altera CYCLONE II, PQFP208		
U2	M29W640GB FlashROM, TSOP48		
U3	CY62167DV30 O3Y, TSOP48		
U4	EPCS4SI8 Altera конфигурационное ППЗУ, SOIC8	1	
U5	YAC516-E DAC 16-бит стерео, SSOP24		
U6	M93C46MN1 EEPROM, SOP8 требуется 8-битный режим!		
Усилители			
AU1, AU2	4558D, SOIC8	2	
Генераторы частоты SMD			
U7	SG-310, 50 МГц	1	
Регуляторы напряжения			
UCT1	AMS1117-1.2в, SOT223	1	
UCT2, UCT3	AMS1117-3.3в или LM1117-3.3в, SOT223	2	
Конденсаторы полярные, танталовые SMD, 1210			
C1-C4, C22, C23, C26, C28	10 мкФ 10в	8	
C20, C21	47 мкФ 16в	2	
C29	22-47 мкФ 6в	1	
Конденсаторы полярные, танталовые SMD, 1206			
C103, C105, C203, C205	4.7 мкФ 25в	4	
Конденсаторы керамические SMD, 0603			
C5-C19, C24, C25, C27, C30	0.1 мкФ	19	
C101, C102, C201, C202	1 нФ	4	
C104, C204	390 пФ	2	

Элемент	Тип, Номинал, Типоразмер	Количество	
Резисторы SMD, 0603			
R2-R42	330 Ом	41	
R43, R44, R54, R64	10 Ом	4	
R55, R56, R45	220 Ом	3	
R46-48, R50, R52, R65, R66, R60, R101,	10 кОм	10	
R51, R106, R206, R57-R59, R53	1 кОм	7	
R61-R63	1.0-2.2 кОм	3	
R102, R103 R202, R203	4.7 кОм	4	
R105, R205	1.8 кОм	2	
R104, R204	100 кОм	2	
Диоды не-SMD			
D1-D6	1N4148	6	
Разъёмы			
AX1	ST-222, 3.5мм стерео-гнездо	1	
Разъём для СF карты	CFC-PW40BE111-50	1	
Транзисторы			
T1	2SC945, SOT23, NPN	1 (опционально)	
T2	2SA733, SOT23, PNP	1 (опционально)	
T3, T4, T5	2SC945, SOT23, NPN	3	
Т6	2SA733, SOT23 PNP	1	
Другое			
LED1	любой SMD или обычный светодиод	1	
KN1	кнопка	1	

Дополнительная информация находится в документации на картридж.

http://sysadminmosaic.ru/msx/carnivore2/partslist

2020-07-22 22:33

